



PORTATİF BENZİNLİ JENERATÖR

Sürekli Güç

Sabit yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

Standby Güç

Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerinin de yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.

Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

Jeneratör

Standby	kVA	7.5
Prime	kVA	6.8
Marşlama tipi		Elektrik
Güç faktörü	Cos Φ	1.0
Voltaj		220 ya da 380(50Hz)
Yakıt tipi		Benzin
Yakıt tankı kapasitesi	lt	30

Motor

Model		190F
Kw (Standby/Prime)		6,5/6
Silindir çapı/yüksekliği	mm	90x66
Silindir sayısı		1
Motor hacmi	cc	420
Yağ kapasitesi	lt	1.1
Motor tipi		4-Zamanlı, Hava soğutmalı

Boyut

Ağırlık	kg	88
En x Boy x Yükseklik	cm	70x51x55