



PORTATİF BENZİNLİ JENERATÖR

Sürekli Güç

Sabit yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

Standby Güç

Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerinin de yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.

Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

Jeneratör

Standby	kVA	9.5
Prime	kVA	8.6
Marşlama tipi		Elektrik
Güç faktörü	CosΦ	1.0
Voltaj		220 ya da 380(50Hz)
Yakıt tipi		Benzin
Yakıt tankı kapasitesi	lt	30

Motor

Model		192F
Kw (Standby/Prime)		7,5/7
Silindir çapı/yüksekliği	mm	92x69
Silindir sayısı		1
Motor hacmi	cc	460
Yağ kapasitesi	lt	1.1
Motor tipi		4-Zamanlı, Hava soğutmalı

Boyut

Ağırlık	kg	93
En x Boy x Yükseklik	cm	70x51x55