



PORTATİF BENZİNLİ JENERATÖR

Sürekli Güç

Sabit yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

Standby Güç

Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez.

Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenabilir.

Jeneratör

Standby	kVA	11
Prime	kVA	10
Marşlama tipi		Elektrik
Alternatör		NSM Saccardo
Özellikler		(220/380V 50Hz)
Yakıt tipi		Benzin
Yakıt tank kapasitesi	lt	20

Motor

Model		3564
Beygir		18
Silindir çapı / yüksekliği		72 x 70
Silindir sayısı / dizilişi		2 / V Tip
Motor hacmi	cc	570
Yağ kapasitesi	lt	1.7
Motor tipi		4-Zamanlı, Hava Soğutmalı

Boyut

Ağırlık	kg	145
En x Boy x Yüks.	cm	78x73x77